



# GESHT

## Бензиновые генераторы Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://gesht.nt-rt.ru> | | [gth@nt-rt.ru](mailto:gth@nt-rt.ru)

# Сварочный бензиновый генератор Gesht GG220EW

## Характеристики

|   |                    |
|---|--------------------|
| Наименование модели                       | GG220 EW           |
| Исполнение                                | Открытое           |
| Максимальная мощность, кВт                | 6                  |
| Максимальная мощность, кВА                | 6                  |
| Частота, Гц                               | 50                 |
| Сила тока, А                              | 28,3               |
| Тип охлаждения                            | Воздушное          |
| Расход, л/час (нагр. 75 %)                | 2,4                |
| Автоматический запуск                     | нет                |
| Уровень шума, дБ/7м                       | 77                 |
| Бак, л                                    | 15                 |
| Марка двигателя                           | GG192              |
| Количество цилиндров                      | 1                  |
| Рекомендуемое масло                       | SAE 10W-30. 15W-40 |
| Система запуска                           | Ручной пуск        |
| Страна производитель                      | Россия             |
| Вес, кг                                   | 105                |
| Габариты, (ДхШхВ), мм                     | 800x560x535        |
| Тип топлива                               | Бензин             |
| Напряжение холостого хода, В              | 75                 |
| Напряжение дуги, В                        | 25                 |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 50-220             |
| Продолжительность нагружения, %           | 100                |
| Максимальный диаметр электрода, мм        | 5                  |



# Бензиновый генератор Gesht GG7000E (с автоматикой)

## Характеристики

|  |   |
|--|---|
| Модель генератора                      | GG7000E   |
| Наименование модели                    | GG7000E   |
| Исполнение                             | Открытое  |
| Максимальная мощность, кВт             | 7.5   |
| Максимальная мощность, кВА             | 7.5   |
| Частота, Гц                            | 50  |
| Напряжение, В                          | 230   |
| Сила тока, А                           | 32.6  |
| Тип охлаждения                         | Воздушное   |
| Расход, г/кВт*час                      | 343   |
| Расход, л/час (нагр. 75 %)             | 2.5   |
| Емкость масляной системы, Л            | 1   |
| Автоматический запуск                  | Есть  |
| Уровень шума, дБ/7м                    | 74  |
| Бак, л                                 | 25  |
| Панель управления                      | аналоговая, цифровая  |
| Марка двигателя                        | HG420   |
| Тип двигателя                          | Бензиновый, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный, OHV |
| Количество цилиндров                   | 1   |
| Объем двигателя, л                     | 0,42  |
| Степень сжатия                         | 8.5:1   |
| Тип масляной системы                   | Разбрызгиванием   |
| Рекомендуемое масло                    | SAE 10W-30. 15W-40  |
| Число оборотов, об/мин                 | 3000  |
| Номинальная мощность, кВА/кВт          | 7/7   |
| Коэффициент мощности                   | 1   |
| Страна производитель                   | Китай   |
| Количество полюсов                     | 2   |
| Вес, кг                                | 95  |
| Габариты, (ДхШхВ), мм                  | 675x530x540   |
| Автозапуск генератора с контролем сети | Есть  |
| Тип топлива                            | Бензин  |



# Бензиновый генератор Gesht GG5500E (с автоматикой)

## Характеристики

|  |                        |
|--|------------------------|
| Модель генератора                      | GG5500E                |
| Наименование модели                    | GG5500E                |
| Исполнение                             | Открытое               |
| Максимальная мощность, кВт             | 5.5                    |
| Максимальная мощность, кВА             | 5.5                    |
| Частота, Гц                            | 50                     |
| Напряжение, В                          | 230                    |
| Сила тока, А                           | 23.9                   |
| Тип охлаждения                         | Воздушное              |
| Расход, г/кВт*час                      | 353                    |
| Расход, л/час (нагр. 75 %)             | 1.9                    |
| Емкость масляной системы, Л            | 1                      |
| Автоматический запуск                  | Есть                   |
| Уровень шума, дБ/7м                    | 90                     |
| Бак, л                                 | 25                     |
| Панель управления                      | аналоговая, цифровая   |
| Марка двигателя                        | HG390                  |
| Тип двигателя                          | Бензиновый, карбюратор |
| Количество цилиндров                   | 1                      |
| Объем двигателя, л                     | 0,39                   |
| Степень сжатия                         | 8.5:1                  |
| Тип масляной системы                   | Разбрызгиванием        |
| Рекомендуемое масло                    | SAE 10W-30. 15W-40     |
| Число оборотов, об/мин                 | 3000                   |
| Номинальная мощность, кВА/кВт          | 5/5                    |
| Коэффициент мощности                   | 1                      |
| Страна производитель                   | Китай                  |
| Количество полюсов                     | 2                      |
| Вес, кг                                | 90                     |
| Габариты, (ДхШхВ), мм                  | 755x530x540            |
| Автозапуск генератора с контролем сети | Есть                   |
| Тип топлива                            | Бензин                 |



# Бензиновый генератор Gesht GG3000E (с автоматикой)

## Характеристики

|  |   |
|--|---|
| Модель генератора                      | GG3000E   |
| Наименование модели                    | GG3000E   |
| Исполнение                             | Открытое  |
| Максимальная мощность, кВт             | 3.0   |
| Максимальная мощность, кВА             | 3.0   |
| Частота, Гц                            | 50  |
| Напряжение, В                          | 230   |
| Сила тока, А                           | 13  |
| Тип охлаждения                         | Воздушное   |
| Расход, л/час (нагр. 75 %)             | 1.1   |
| Емкость масляной системы, Л            | 0,6   |
| Автоматический запуск                  | Есть  |
| Уровень шума, дБ/7м                    | 79  |
| Бак, л                                 | 15  |
| Панель управления                      | аналоговая, цифровая  |
| Марка двигателя                        | G170  |
| Тип двигателя                          | Бензиновый, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный, OHV |
| Количество цилиндров                   | 1   |
| Объем двигателя, л                     | 0,2   |
| Тип масляной системы                   | Разбрызгиванием   |
| Рекомендуемое масло                    | SAE 10W-30. 15W-40  |
| Число оборотов, об/мин                 | 3000  |
| Номинальная мощность, кВА/кВт          | 2,8/2,8   |
| Коэффициент мощности                   | 1   |
| Страна производитель                   | Китай   |
| Вес, кг                                | 43  |
| Габариты, (ДхШхВ), мм                  | 595x450x450   |
| Автозапуск генератора с контролем сети | Есть  |
| Тип топлива                            | Бензин  |



# Сварочный бензогенератор Gesht GG190XW

## Характеристики

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Модель генератора             | GG190XW   |
| Наименование модели           | Gesht GG190XW   |
| Исполнение                    | Открытое  |
| Максимальная мощность, кВт    | 5   |
| Максимальная мощность, кВА    | 5   |
| Частота, Гц                   | 50  |
| Сила тока, А                  | 23,9  |
| Тип охлаждения                | Воздушное   |
| Расход, г/кВт*час             | 353   |
| Расход, л/час (нагр. 75 %)    | 1,98  |
| Емкость масляной системы, Л   | 1,1   |
| Автоматический запуск         | нет   |
| Уровень шума, дБ/7м           | 74  |
| Бак, л                        | 15  |
| Панель управления             | 3000  |
| Марка двигателя               | HG390   |
| Тип двигателя                 | Бензиновый, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный, OHV |
| Количество цилиндров          | 1   |
| Объем двигателя, л            | 0,39  |
| Степень сжатия                | 8.5:1   |
| Тип масляной системы          | Разбрызгиванием   |
| Рекомендуемое масло           | SAE 10W-30. 15W-40  |
| Система запуска               | Ручной пуск   |
| Электрод, мм                  | 4   |
| Сварочный ток, А              | 190   |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 4,5/4,5   |
| Коэффициент мощности          | 1   |
| Страна производитель          | Китай   |
| Количество полюсов            | 2   |
| Вес, кг                       | 84  |
| Габариты, (ДхШхВ), мм         | 760x570x540   |
| Тип топлива                   | Бензин  |



# Бензиновый генератор Gesht GG5500E

## Характеристики

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Модель генератора             | GG5500E                |
| Наименование модели           | GG5500E                |
| Исполнение                    | Открытое               |
| Максимальная мощность, кВт    | 5.5                    |
| Максимальная мощность, кВА    | 5.5                    |
| Частота, Гц                   | 50                     |
| Напряжение, В                 | 230                    |
| Сила тока, А                  | 23.9                   |
| Тип охлаждения                | Воздушное              |
| Расход, г/кВт*час             | 353                    |
| Расход, л/час (нагр. 75 %)    | 1.9                    |
| Емкость масляной системы, Л   | 1                      |
| Автоматический запуск         | Возможно по запросу    |
| Уровень шума, дБ/7м           | 90                     |
| Бак, л                        | 25                     |
| Панель управления             | аналоговая, цифровая   |
| Марка двигателя               | HG390                  |
| Тип двигателя                 | Бензиновый, карбюратор |
| Количество цилиндров          | 1                      |
| Объем двигателя, л            | 0,39                   |
| Степень сжатия                | 8.5:1                  |
| Тип масляной системы          | Разбрызгиванием        |
| Рекомендуемое масло           | SAE 10W-30. 15W-40     |
| Число оборотов, об/мин        | 3000                   |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 5/5                    |
| Коэффициент мощности          | 1                      |
| Страна производитель          | Китай                  |
| Количество полюсов            | 2                      |
| Вес, кг                       | 90                     |
| Габариты, (ДхШхВ), мм         | 755x530x540            |
| Тип топлива                   | Бензин                 |



# Бензиновый генератор GESHT GG7000E3

## Характеристики

|   |   |
|---|---|
| Модель генератора                           | GESHT 192 F   |
| Наименование модели                         | GG7000E3  |
| Исполнение                                  | Открытое  |
| Максимальная мощность, кВт                  | 7   |
| Максимальная мощность, кВА                  | 8.7   |
| Частота, Гц                                 | 50  |
| Напряжение, В                               | 230/400   |
| Сила тока, А                                | 12.6  |
| Тип охлаждения                              | воздушное   |
| Расход, л/час (нагр. 75 %)                  | 2.4   |
| Емкость масляной системы, Л                 | 1.1   |
| Уровень шума, дБ/7м                         | 74  |
| Бак, л                                      | 25  |
| Панель управления                           | аналоговая  |
| Марка двигателя                             | GESHT   |
| Тип двигателя                               | Бензиновый, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный, OHV |
| Количество цилиндров                        | 1   |
| Объем двигателя, л                          | 0.438   |
| Степень сжатия                              | 8.5:1   |
| Рекомендуемое масло                         | SAE 10W-30. 15W-40  |
| Число оборотов, об/мин                      | 3000  |
| Номинальная мощность, кВА/кВт               | 8.1/6.5   |
| Коэффициент мощности                        | 0.8   |
| Степень защиты                              | IP 23   |
| Регулятор напряжения                        | AVR   |
| Модель альтернатора                         | Gesht, щёточный   |
| Минимальная емкость АКБ (рекомендуемая), аЧ | 24  |
| Вес, кг                                     | 95  |
| Габариты, (ДхШхВ), мм                       | 675x530x540   |
| Регулятор оборотов                          | механический  |
| Мощность двигателя, л.с.                    | 17  |
| Мощность максимальная (кВА/кВт)             | 8.7/7   |
| Тип топлива                                 | Бензин  |





# Бензиновый генератор Gesht GG5500CX

## Характеристики

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Модель генератора             | GG5500CX  |
| Наименование модели           | GG5500CX  |
| Исполнение                    | Открытое  |
| Максимальная мощность, кВт    | 5.5   |
| Максимальная мощность, кВА    | 5.5   |
| Частота, Гц                   | 50  |
| Напряжение, В                 | 230   |
| Сила тока, А                  | 24  |
| Тип охлаждения                | Воздушное   |
| Расход, г/кВт*час             | 353   |
| Расход, л/час (нагр. 75 %)    | 1.9   |
| Емкость масляной системы, Л   | 1   |
| Автоматический запуск         | нет   |
| Уровень шума, дБ/7м           | 74  |
| Бак, л                        | 6,5   |
| Панель управления             | аналоговая, цифровая  |
| Марка двигателя               | HG390   |
| Тип двигателя                 | Бензиновый, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный, OHV |
| Количество цилиндров          | 1   |
| Объем двигателя, л            | 0,39  |
| Степень сжатия                | 8.5:1   |
| Тип масляной системы          | Разбрызгиванием   |
| Рекомендуемое масло           | SAE 10W-30. 15W-40  |
| Число оборотов, об/мин        | 3000  |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 5/5   |
| Коэффициент мощности          | 1   |
| Страна производитель          | Китай   |
| Количество полюсов            | 2   |
| Вес, кг                       | 66  |
| Габариты, (ДхШхВ), мм         | 755x530x540   |
| Тип топлива                   | Бензин  |



# Бензиновый генератор Gesht GG7000E

## Характеристики

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Модель генератора             | GG7000E   |
| Наименование модели           | GG7000E   |
| Исполнение                    | Открытое  |
| Максимальная мощность, кВт    | 7.5   |
| Максимальная мощность, кВА    | 7.5   |
| Частота, Гц                   | 50  |
| Напряжение, В                 | 230   |
| Сила тока, А                  | 32.6  |
| Тип охлаждения                | Воздушное   |
| Расход, г/кВт*час             | 343   |
| Расход, л/час (нагр. 75 %)    | 2.5   |
| Емкость масляной системы, Л   | 1   |
| Автоматический запуск         | Возможно по запросу   |
| Уровень шума, дБ/7м           | 74  |
| Бак, л                        | 25  |
| Панель управления             | аналоговая, цифровая  |
| Марка двигателя               | HG420   |
| Тип двигателя                 | Бензиновый, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный, OHV |
| Количество цилиндров          | 1   |
| Объем двигателя, л            | 0,42  |
| Степень сжатия                | 8.5:1   |
| Тип масляной системы          | Разбрызгиванием   |
| Рекомендуемое масло           | SAE 10W-30. 15W-40  |
| Число оборотов, об/мин        | 3000  |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 7/7   |
| Коэффициент мощности          | 1   |
| Страна производитель          | Китай   |
| Количество полюсов            | 2   |
| Вес, кг                       | 95  |
| Габариты, (ДхШхВ), мм         | 675x530x540   |
| Тип топлива                   | Бензин  |



# Бензиновый генератор Gesht GG3000E

## Характеристики

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Модель генератора             | GG3000E   |
| Наименование модели           | GG3000E   |
| Исполнение                    | Открытое  |
| Максимальная мощность, кВт    | 3.0   |
| Максимальная мощность, кВА    | 3.0   |
| Частота, Гц                   | 50  |
| Напряжение, В                 | 230   |
| Сила тока, А                  | 13  |
| Тип охлаждения                | Воздушное   |
| Расход, л/час (нагр. 75 %)    | 1.1   |
| Емкость масляной системы, Л   | 0,6   |
| Автоматический запуск         | нет   |
| Уровень шума, дБ/7м           | 79  |
| Бак, л                        | 15  |
| Панель управления             | аналоговая, цифровая  |
| Марка двигателя               | G170  |
| Тип двигателя                 | Бензиновый, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный, OHV |
| Количество цилиндров          | 1   |
| Объем двигателя, л            | 0,2   |
| Тип масляной системы          | Разбрызгиванием   |
| Рекомендуемое масло           | SAE 10W-30. 15W-40  |
| Число оборотов, об/мин        | 3000  |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 2,8/2,8   |
| Коэффициент мощности          | 1   |
| Страна производитель          | Китай   |
| Вес, кг                       | 43  |
| Габариты, (ДхШхВ), мм         | 595x450x450   |
| Тип топлива                   | Бензин  |



# Бензиновый генератор Gesht GG3000CX

## Характеристики

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Модель генератора             | GG3000CX  |
| Наименование модели           | GG3000CX  |
| Исполнение                    | Открытое  |
| Максимальная мощность, кВт    | 2.8   |
| Максимальная мощность, кВА    | 2.8   |
| Частота, Гц                   | 50  |
| Напряжение, В                 | 230   |
| Сила тока, А                  | 12,2  |
| Тип охлаждения                | Воздушное   |
| Расход, г/кВт*час             | 422   |
| Расход, л/час (нагр. 75 %)    | 1.2   |
| Емкость масляной системы, Л   | 0,6   |
| Автоматический запуск         | нет   |
| Уровень шума, дБ/7м           | 86  |
| Бак, л                        | 3,6   |
| Панель управления             | аналоговая, цифровая  |
| Марка двигателя               | HG205   |
| Тип двигателя                 | Бензиновый, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный, OHV |
| Количество цилиндров          | 1   |
| Объем двигателя, л            | 0,2   |
| Степень сжатия                | 8.5:1   |
| Тип масляной системы          | Разбрызгиванием   |
| Рекомендуемое масло           | SAE 10W-30. 15W-40  |
| Число оборотов, об/мин        | 3000  |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 2,5/2,5   |
| Коэффициент мощности          | 1   |
| Страна производитель          | Китай   |
| Количество полюсов            | 2   |
| Вес, кг                       | 40  |
| Габариты, (ДхШхВ), мм         | 700x415x430   |
| Регулятор оборотов            | механический  |
| Тип топлива                   | Бензин  |





Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://gesht.nt-rt.ru> | | [gth@nt-rt.ru](mailto:gth@nt-rt.ru)